

**Comandi per nodo pi-star Dual Hat con DMR Gateway a 4 reti e 2 flussi**

Network 1	TG	Private Call	Comando
Rete BM	4000		Disconn ultimo TG
Solo Time Slot 1	2230		MP Lazio
4 e 5 cifre	2237		MP Friuli VG
	2241		MP Toscana
		9990	Parrot
		ID DMR 7 cifre	Chiamata Privata

Network 2	TG	Private Call	Comando
Rete DMR+	400		Disconn TG TS 1
Solo Time Slot 2	2400		Disconn TG TS 2
4 e 5 cifre		94000	Disconn Reflector
		95000	Inform Reflector
	9	94551	Ch.Priv. Reflector
	2237		MP FVG
	2230		MP Lazio
	2241		MP Toscana

[Vedere la pagina Remap del server IPSC2 IT MLINK x i Reflectors disponibili](#)

Network 4	TG	Private Call	Comando
Rete TGIF	4004000		Disconnetti
Solo Time Slot 2	4022406		ASL nazionale
7 cifre 4000000	4000223		Italia
	4009990		Parrot

Network 5	TG	Private Call	Comando
Rete Free DMR	5504000		Disconnetti
Solo Time Slot 2	5500222		Italia
7 cifre 5500000	5522201		Lazio

Network 6	Private Call	Comando
XLX Reflector	64000	Disconnetti
Solo Time Slot 2	64XXX	Cambio Modulo
5 cifre 60000	65000	Info canale
	68XXX	Cambio XLX
	68934	XLX FVG
	68706	XLX Lazio
	64007	Modulo G
	64014	Modulo N

Network 3	TG	Comando
DMR2YSF	7004000	Disconnetti
Solo Time Slot 2	7003832	YSF Lazio
7 cifre 7000000	7052616	YSF FVG

Network 3	TG	Comando
FCS Reflector	7004000	Disconnetti
Solo Time Slot 2	7100100	Parrot
7 cifre 7100000	7100169	Italy
	7122222	MP GRF IT
	7122224	MP Wires X
	7122230	MP Lazio
	7122237	MP Friuli VG

**ATTENZIONE:** I comandi descritti in queste tabelle funzioneranno solamente se utilizzati con la configurazione descritta nel sito: [MMDVM DMR Gateway e configurazione di 4 reti e 2 flussi di Paolo IV3BVK](#).